

078-04-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Przemysłowa 5/77 Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Elektryczne

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	3,000
20.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	3,000
30.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg-gniazdo bezpiecznikowe Bi-OGO3*25	szt	1,000
40.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż opraw żarowych, kinkietów w mieszkaniu	szt	3,000
50.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	20,000
60.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	20,000
70.	KNNR N005-12-09-09-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 10 cm w betonie	szt	1,000
80.	KNNR N005-12-09-04-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1/2 c w cegle	szt	2,000
90.	KNNR N009-03-05-02-24	Wymiana przewodu YDYp 3x6,0 w korytkach i listwach instalacyjnych	metr	4,000
100.	KNNR N005-04-04-05-00	Montaż obudowy tablicy elektrycznej o powierzchni do 0,1 m ² -rozdzielnica z zabezp.zalicznikowymi RH-1x8 IP44 prod.Elektroplast	szt	1,000
110.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A	szt	1,000
120.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A	szt	4,000
130.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 25A 30mA AC	szt	1,000
140.	KNNR N005-02-04-02-04	Przewód wtykowy YDYt 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	15,000
150.	KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	15,000
160.	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	20,000
170.	KNNR N005-02-04-03-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu betonowym	metr	2,000
180.	KNNR N005-02-12-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	20,000
190.	KNNR N005-03-02-05-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 3-ma wylotami	szt	5,000
200.	KNNR N005-03-02-05-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 3-ma wylotami	szt	5,000
210.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. WPt-1L w puszcze instalacyjnej-dostarcza Inwestor	szt	3,000
220.	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej-dostarcza Inwestor	szt	1,000
230.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne-dostarcza Inwestor	szt	2,000
240.	KNNR N005-03-06-05-01	Przycisk "dzwonek" n.t. Wnt-102P mocowany do podłoża -dostarcza Inwestor	szt	1,000
250.	KNNR N005-03-06-05-00	Łącznik 1-biegunowy n.t. Wnt-100P mocowany do podłoża-dostarcza Inwestor	szt	1,000
260.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane -dostarcza Inwestor	szt	2,000
270.	KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 NT-10 przykręcane-dostarcza Inwestor	szt	5,000
280.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoodporna SOPs 1x60 przykręcana-dostarcza Inwestor	kmpl	1,000
290.	KNNR N005-05-01-01-00	Montaż oprawy oświetleniowej żarowej, żyradola-dostarcza Inwestor	kmpl	3,000
300.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
310.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
320.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
330.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	8,000
340.	KNNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
350.	KNNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
360.	000-00-00-00-01	Tab.Energa- Operator S.A 6.1 poz.8 za założenie plomby	szt	1,000
370.	000-00-00-00-02	Tab.Energa - Operator S.A 6,1 poz.8 za założenie następnej plomby	szt	1,000