

**Przedmiar robót MONTAŻ INSTALACJI DOMOFONOWEJ W BUDYNKU**  
**na ul. Kilińskiego 7 w Koninie**  
**System cyfrowy. URMET**

**Załącznik Nr 4**

Podstawa wyceny	Opis robót montażowych	Jednostka miar	Ilość szt.	m.
KNR 4-03 1004/06 + KNR 4-01 0206/01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o dł do 20cm i śr do 25mm z zaprawianiem otworu.		9	
KNR 5-08 0101/04 + 0110/03	Montaż listew maskujących z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego		23	
	Materiał:			
	Kołki rozporowe	szt.	60	
	Listwa PCV 25-15	mb.	23	
KNR 5-08 0210/01	Przewody kablowe układane w listwach		58	
	Materiał:			
	Przewód FTP 4x2x0,5	mb.	10	
	Przewód PD 4x0,5	mb.	46	
	Przewód DyP 3 x1,5	mb.	2	
KNR 5-08 0211/01 + 0201/02	Układanie przewodów kablowych z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.		12	
	Materiał:			
	Przewód PD 4x0,5		12	
KNR 5-06 1702/04	Instalowanie unifonów		4	
	Materiał:			
	Unifon 1132/620		4	
KNR 5-06 0205/04	Montaż zasilacza domofonowego		1	
	Materiał:			
	Bezpiecznik S161 6A		1	
	Zasilacz GT 1975 12V AC 1,5 A		1	
KNR 5-06 0201/07	Montaż panela domofonowego z kodowaniem.		1	
	Materiał:			
	Panel BASIC z daszkiem i modułem informacyjnym, z czytnikiem RFID 1062 101D-RF		1	
	Ramka podtynkowa 525/RP3		1	
	Kolek rozporowy	szt.	4	
KNR 5-08 0403/02 0401/10	Instalowanie puszek krosowej z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.		1	
	Materiał:			
	Kolek rozporowy	szt.	4	
	Puszka PK 4	szt.	1	
KNR 5-06 0703/05	Zarobienie i podłączenie kabli z przylutowaniem końcówki Kabel bez ekranu.Połączenia krosowe.		4	
KNR 5-06 0703/06	Zarobienie i podłączenie kabli z przylutowaniem końcówki Kabel bez ekranu.Połączenia krosowe.		2	
Kalkulacja własna	Przebudowa drzwi wejściowych.		1	
	Materiał:			
	Wkładka bębnekowa 40/40		1	
	Klucz patentowy		4	
	Listwa zaczepu		1	
	Zaczep elektromagnetyczny		1	
	Szyld zamka mechanicznego		1	
KNR 5-06 1707/03	Sprawdzenie działania unifonów.Rozdanie kodów i kluczy RFID		4	
	Materiał:			
	Transponder RFID	szt.	12	